

Használati útmutató

Részletes útmutató a Tuya kompatibilis WiFi okos konnektor biztonságos, szabályos és hosszú távú használatához.

Okosotthon • WiFi 2.4 GHz • USB

Használati útmutató

Tuya smart kompatibilis WiFi konnektor USB csatlakozókkal

Külön kapcsolható aljzat/USB • Időzítő • Nyomógombos vezérlés

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

Ez a **Tuya Smart kompatibilis WiFi okos konnektor** lehetővé teszi elektromos készülékek távoli vezérlését, automatizálását és időzítését, valamint USB-s eszközök töltését.

A konnektoron **1 db 220V-os aljzat** és **2 db USB-A port** található. Az alkalmazáson belül a **220V aljzat** és az **USB portok külön-külön kapcsolhatóak**.

A beüzemeléshez **2.4 GHz-es WiFi hálózat** szükséges. A készülék nyomógommbal **WiFi/internet nélkül is használható** (lásd használat).

Csomag tartalma

- 1 db Tuya kompatibilis WiFi okos konnektor (2× USB-A csatlakozóval)
- Gyári csomagolás (készletől függően)

A termék **darabra kapható**.

Termékadatok

- Terméktípus: WiFi okos konnektor / smart plug
- WiFi: 2.4 GHz (5 GHz hálózat nem támogatott)
- Tápfeszültség: AC 110–240 V, 50/60 Hz
- Maximális terhelés: **16 A** (a megengedett terhelést ne lépd túl)
- USB kimenet: DC 5 V / 2.1 A (max.)
- Kompatibilis alkalmazás: Tuya Smart / Smart Life (Android/iOS)
- Funkciók: távoli ki/be kapcsolás, **aljzat/USB külön kapcsolható**, időzítő/ütemezés

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. **Elhelyezés:** csatlakoztasd a konnektort egy stabil, szabványos fali aljzatba.
2. **Eszköz csatlakoztatása:** dugd a vezérelni kívánt készüléket az okos konnektor 220V-os aljzatába. USB-s eszközt a 2× USB-A porton keresztül tölthetsz.
3. **Alkalmazás telepítése:** töltsd le a **Tuya Smart** vagy **Smart Life** alkalmazást.
4. **Párosítás (2.4 GHz):**
 - Kapcsold be a telefonon a WiFi-t és csatlakozz a **2.4 GHz** hálózatra.
 - Nyisd meg az appot → **Eszköz hozzáadása**.
 - Ha szükséges, tartsd nyomva a konnektor gombját ~5–10 mp-ig, amíg a LED gyorsan villog (párosítási mód).
 - Válaszd ki a „**Socket / Plug (WiFi)**” eszköztípust, majd kövesd az alkalmazás lépéseit.
5. **Külön kapcsolás az alkalmazásban:** a Tuya alkalmazásban a **220V-os aljzat** és az **USB portok külön-külön ki/be kapcsolhatóak**.
6. **Időzítő/ütemezés:** az alkalmazásban beállítható időzítő és automatizálás (pl. éjszakai töltés lekapcsolása, reggeli bekapcsolás).
7. **Nyomógombos vezérlés WiFi nélkül:** a készüléken lévő gombbal internet nélkül is ki/be kapcsolható, viszont a gomb **egyszerre kapcsolja a 220V aljzatot és az USB portokat** (nem külön vezérelhető).

Tipp: ha nem találja az eszközt, ellenőrizd, hogy a routeren aktív-e a 2.4 GHz WiFi, és próbáld újra a párosítási módot.

Tisztítás / Karbantartás

- Tisztítás előtt áramtalanítsd, és húzd ki a fali aljzatból.
- Száraz, puha ruhával tisztítsd. Enyhén nedves kendő használható, de **víz ne kerüljön** a készülékbe.
- Ne használj vegyszert, oldószert vagy súrolószert.
- Száradás után csatlakoztasd újra.

Biztonsági tudnivalók

- **Csak beltéri használatra.** Ne használd nedves, párás helyen, és ne tedd ki fröccsenő víznek.
- Ne lépd túl a **max. terhelést (16A)**. Nagy teljesítményű eszközöknél (pl. fűtőtest) különös körültekintéssel használd.
- Sérült, repedt, elszíneződött készüléket ne használj.
- Ne takard le, és ne használd hőforrás közelében.
- Gyermekektől tartsd távol. Csak rendeltetésszerűen használd.
- **Fogyasztásmérő funkció:** a fogyasztásmérés (wattmérő) elérése **a Tuya Smart alkalmazáson belül külön előfizetés ellenében** lehetséges. A feltételek az alkalmazásban találhatók.
- **Felelős forgalmazó:** MarketPlacc webáruház.

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárold.
- Ne tedd ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Szezonon kívül a gyári dobozban ajánlott.